

## Gigaset N510 IP – Quick User Guide



### ➤ EINEN ANRUF TÄTIGEN

- Heben Sie den Hörer ab
- Für externe Anrufe wählen Sie die vollständige Telefonnummer (falls nötig mit vorangehender 0), für interne Anrufe die Kurznummer. Alle Kurznummern sind im Verzeichnis des Kiosks aufgeführt.
- Drücken Sie , um den Anruf zu starten.
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf und drücken Sie .

### ➤ EINEN ANRUF ENTGEGENNEHMEN

- Wenn Ihr Telefon klingelt, heben Sie den Hörer ab und drücken Sie . Sie sind mit der Telefonnummer, die auf dem Display angezeigt wird, verbunden.
- Wenn Sie einen Anruf entgegennehmen möchten, der auf einem anderen Telefon klingelt, heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste, die dem Telefon zugeordnet ist.
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf und drücken Sie .

### ➤ WEITERLEITEN EINES ANRUFES AUF EIN ANDERES TELEFON MIT BENACHRICHTIGUNG

- Sie sind mit einem Gesprächsteilnehmer verbunden.
- Drücken Sie die Taste .
- Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers.
- Benachrichtigen Sie die Person, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten.
- Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um den Anruf weiterzuleiten.

### ➤ WEITERLEITEN EINES ANRUFES AUF EIN ANDERES TELEFON OHNE BENACHRICHTIGUNG

- Sie sind mit einem Gesprächsteilnehmer verbunden.
- Drücken Sie die Taste .
- Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers.
- Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um den Anruf weiterzuleiten.

Hinweis: Sie können Anrufe auch an einen externen Teilnehmer weiterleiten. Wählen Sie dazu die vollständige Telefonnummer (falls nötig mit vorangehender 0), z.B. 0 [10-stellige Nummer].

### > DREIERKONFERENZ

- Rufen Sie den Teilnehmer B an.
- Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu halten.
- Wählen Sie die Nummer von Teilnehmer C.
- Sobald Sie verbunden sind, drücken Sie die linke Funktionstaste, um die Konferenz zu starten.
- Jetzt sind Sie mit B und C verbunden. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

### > FUNKTION «BITTE NICHT STÖREN»

- Wählen Sie \*990 ein und drücken Sie . Ihr Telefon wechselt in den DND-Modus (Do not disturb).
- Um den DND-Modus auszuschalten, wählen Sie #990 und drücken Sie .

### > ANRUFUMLEITUNG

- Nehmen Sie den Hörer ab.
- Wenn die Anrufe auf eine Virtual PBX Nummer umgeleitet werden sollen:
  - o wählen Sie \*21\* gefolgt von der 4-stelligen Kurznummer der Nummer, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen (\*21\*[4-stellige Nummer]).
- Wenn die Anrufe auf eine Nummer ausserhalb von Virtual PBX (z.B. Mobilnummer) umgeleitet werden sollen:
  - o wählen Sie \*21\* (falls nötig gefolgt von der 0) und die Telefonnummer, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen (\*21\*(0)[10-stellige Nummer]).

### > WIEDERWAHL

- Durch Drücken der Taste  können die zuletzt gewählten Nummern erneut gewählt werden.
- Wählen Sie die gewünschte Nummer mit der Navigationstaste  aus.
- Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste .
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

### > ANRUFLISTE

- Bei einem verpassten Anruf erscheint das Symbol  auf dem Display und die Taste  blinkt. Um herauszufinden, wer Sie angerufen hat, gehen Sie wie folgt vor:
- Drücken Sie  und anschliessend OK. Die verpassten Anrufe werden angezeigt. Mit der Navigationstaste  können Sie die Liste der verpassten Anrufe aufrufen.
- Mit der Taste  können Sie den Teilnehmer zurückrufen.

### > VOICE MAIL

- Um Ihr Voice Mail abzurufen, wählen Sie die 086 gefolgt von Ihrer vollständigen Telefonnummer.  
z.B. 086 [Ihre 10-stellige Nummer].

Weitere Informationen zum Voice Mail erhalten Sie auf unserer Website [www.vtx.ch](http://www.vtx.ch).