

Snom m9 - Instructions d'utilisation

Fonctions de base



LÉGENDE



- | | |
|---|---|
| 1. Touche de sélection du menu d'écran (gauche & droite) | 5. Gauche : Touche étoile, Basculement saisie chiffres/lettres, Droite : Touche dièse, Blocage du clavier en/hors |
| 2. Combiné vert : validation du numéro introduit, Appel, Valider | 6. Bouton de navigation, Valider |
| 3. Combiné rouge : Enclencher l'appareil, Raccrocher, Terminer, Éteindre l'appareil | 7. Anneau de navigation, Déplacer |
| 4. Touches numériques, sélection alphanumérique | 8. Écran |
| | 9. Haut-parleur |

Enclencher et éteindre l'appareil

Appuyez sur la touche *Combiné rouge* (3) jusqu'à l'apparition du logo « **snom** ».

Activer & désactiver le blocage du clavier

Appuyez sans relâche sur la touche *Dièse* (5) jusqu'à l'apparition resp. la disparition du symbole « **cadenas** ».

Symboles d'écran



Barre d'en-tête, de gauche à droite

- Puissance du signal
- « Ne pas déranger » activé/désactivé
- Redirection activée/désactivée
- Nouveau message vocal enregistré
- Réveil activé/désactivé
- Charge de la batterie

Écran central

- Désignation du combiné
- Heure & date

Barre de pied d'affichage

- Division gauche/droite : La sélection peut s'opérer respectivement être validée par la touche respective du menu d'écran

Systeme de menus



Touches de navigation

- *L'Anneau de navigation (7)* sert à naviguer à travers les menus (▲ & ▼).
- *La Touche de navigation (6)* sert à sélectionner des points du menu.



En appuyant sur la *Touche de navigation (6)*, nous voici dans le menu de sélection.

- *Annuaire* : saisies opérées sur la station DECT
- *Programme* : Fonctions particulières, comme chronomètre, calculatrice, calendrier, etc.
- *Entretien* : réglages techniques du combiné
- *Réglages au niveau utilisateur* : langue, affichage, sonneries, etc.
- *Réveil*
- *Appels internes* (= vers tous les combinés enregistrés sur une même base)

Accès rapide via l'anneau de navigation

- ▲ : *Réglages*
- ► : *Entretien*
- ▼ : *Annuaire*
- ◀ : *Appel interne*

FONCTIONS PAR DÉFAUT

- **Répondre à un appel**

Si le combiné se trouve sur le chargeur : enlevez-le

S'il se trouve hors du chargeur : appuyez sur la touche *Combiné vert* (2)

- **Composer un numéro de téléphone**

Composez le numéro de téléphone ; ensuite, appuyez soit sur la touche de sélection du menu d'écran de droite (1 – [OK]), soit sur la touche *Combiné vert* (2) ou sur la *Touche de navigation* (6).

- **Fermer le microphone**

En cours de conversation, appuyez sur la touche de sélection du menu d'écran de droite (1 – [Muet]). Pour rouvrir le microphone, appuyez sur la touche de sélection du menu d'écran de gauche (1 – [Reprendre]).

- **Mettre un appel en attente**

En cours de conversation, appuyez sur la touche de sélection du menu d'écran de gauche (1 – [Options]) et sélectionnez [Mettre en attente] du menu. L'appelant entend de la musique, et le microphone est fermé.

- **Reprendre l'appel**

Appuyez sur la touche de sélection du menu d'écran de gauche (1 – [Reprendre]) ; l'appelant est à nouveau en ligne.

- **Recomposition**

Appuyez sur la touche *Combiné vert* (2) et sélectionnez le numéro à recomposer.

- **Rappeler**

Appuyez sur la touche de sélection du menu d'écran de gauche (1 – [Listes]), puis sélectionnez le numéro recherché dans « *Manqués / Reçus / Composés* ».

FONCTIONS AVANCÉES

- **Redirection**

En cours de conversation, appuyez sur la touche de sélection du menu d'écran de gauche (1 – [Options]) ; vous avez maintenant 2 options :

- **Redirection inconditionnelle (sans consultation)** : Sélectionnez « *Transférer l'appel* », composez le numéro (également interne) et appuyez sur la touche *Combiné vert* (2) – l'appel sera directement basculé.
- **Redirection avec consultation** : Sélectionnez « *Nouvel appel* », composez le numéro (également interne) et appuyez sur la touche *Combiné vert* (2), suivi de la consultation. Appuyez à nouveau sur la touche de sélection du menu d'écran de gauche (1 – [Options]) et sélectionnez « *Mettre en relation* » ; l'appel sera basculé.

- **Conférence à 3**

Appel entrant : procédez de la même façon que pour la redirection avec consultation. Pour le basculement, sélectionnez « *Conférence* », et les 3 participants sont reliés entre eux. Dès que le participant instigateur raccroche, la conférence est terminée.

- **Annuaire**

Un annuaire peut être mis en place pour tous les utilisateurs d'une même station de base. Un combiné enregistré sur une autre station de base ne peut accéder à cet annuaire.

Par l'accès au menu, sélectionnez « *Annuaire* », puis « *Nouvelle entrée* ». Maintenant, saisissez le nom de la personne (les touches du clavier sont en mode alpha), ensuite appuyez sur la touche de sélection du menu d'écran de droite (1 – [OK]). Sélectionnez dans « *Domicile/Bureau/Mobile* », puis saisissez le numéro (touches du clavier en mode numérique), ensuite appuyez sur la touche de sélection du menu d'écran de droite (1 – [OK]) et sur « *Copier* » ; le tour est joué.